

# CONTADORA DE MONEDAS UNIVERSAL YD-100/200



YD—100



YD—200



Carrer Pujades, 60, 4t planta  
08005 Barcelona  
Tel. 93 309 38 00

[www.batemat.es](http://www.batemat.es)  
[comercial@batemat.es](mailto:comercial@batemat.es)

# UNIVERSAL COIN COUNTER



**YD100** model also has a large capacity hopper, which incorporates a pre-feeder.

La **YD100** y **YD200** es una contadora universal de monedas, con un diseño compacto y robusto, es idónea para soportar un trabajo continuo, dispone de ajustes separados para el diámetro y el grosor. Sus detectores garantizan un alto grado de seguridad y fiabilidad en el proceso de conteo.

Dispone de preselección para la cuenta por lotes, de totales o definidos por el usuario. Inversión del giro para eliminar atascos. Desecha las monedas de menor y mayor tamaño a la seleccionada.

Dispone de un panel centralizado de mandos que facilita su utilización. El modelo YD100 dispone además de una tolva de gran capacidad, que incorpora un pre-alimentador.

## CARACTERÍSTICAS

- ◆ Manejo sencillo
- ◆ Alta velocidad
- ◆ Sistema de cuenta electrónico
- ◆ Pantalla de LED, de 10 dígitos, de fácil lectura
- ◆ Preselección para la cuenta por lotes, de totales o definidos por el usuario
- ◆ Paro automático al llegar al total indicado de capacidad de la bolsa
- ◆ Funcionamiento silencioso
- ◆ Tolva de gran capacidad, con pre-alimentador.(Solo el modelo YD100)
- ◆ Dispone de indicadores para ajustar el grosor y diámetro de la moneda
- ◆ Velocidad de cuenta para monedas de 15mm de 1600 monedas por minuto
- ◆ Permite un funcionamiento continuo
- ◆ En la pantalla se visualiza el lote y el acumulado



# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## MODELO YD-100

Velocidad de conteo	Hasta 1.800 monedas /minuto
Capacidad bandeja alimentación	Hasta 4.000 monedas
Alimentador de monedas	Tolva con pre-alimentador
Grosos aceptados	De 1mm. a 3'5mm
Diámetros permitidos	De 14mm. a 34mm
Pantalla del panel	Tipo LED, de 5 dígitos para la cuenta y de 5 dígitos
Modos conteo	Continuo ó preselección
Conteo máximo	Lote de 0 a 9999. Cuenta de 0 a 999999
Alimentación eléctrica	220v. 50Hz./110v. 60Hz. $\pm 10\%$
Consumo	55W en funcionamiento
Dimensiones y peso	Largo 418mm. Ancho 258mm. Alto 380mm. 12Kgs

## MODELO YD-200

Velocidad de conteo	Hasta 1.600 monedas /minuto
Capacidad bandeja alimentación	Hasta 1.500 monedas
Grosos aceptados	De 0'8mm. a 3'8mm
Diámetros permitidos	De 14mm. a 38mm
Pantalla del panel	Tipo LED, de 5 dígitos para la cuenta y de 5 dígitos
Modos conteo	Continuo ó preselección
Conteo máximo	Lote de 0 a 9999. Cuenta de 0 a 999999
Alimentación eléctrica	220v. 50Hz./110v. 60Hz. $\pm 10\%$
Consumo	60W en funcionamiento
Dimensiones y peso	Largo 400mm. Ancho 240mm. Alto 185mm. 8Kgs